

VIDEX®

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



модель
N201

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


Зарядний пристрій N201 - пристосований для багаторазового заряду акумуляторних елементів живлення. Продукт відповідає європейським і національним вимогам щодо електромагнітної сумісності (EMC).

2. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Виріб призначений для заряду нікель-кадмієвих та нікель-металгідридних акумуляторних елементів живлення. Зарядний пристрій має два незалежних канали для акумуляторів стандарту AAA, AA і один канал для елементів Крона. Встановлений струм заряду для стандарту AA 200мА для кожного відсіку, для стандарту AAA 100мА для кожного відсіку. Для стандарту крона струм заряду складає 35мА. Корпус пристрою оздоблений LED індикацією.


Живлення

100-240 В,
50/60 Гц,
0,5 Вт



LED індикація

Потрібно контролювати процес заряду акумуляторів самостійно



типи акумуляторів
Ni-MH / Ni-Cd



можна заряджати одночасно
1 або 2 шт.



можна заряджати одночасно
1 або 2 шт.



можна заряджати одночасно
1 шт.

| Ni-MH/ Cd | Напруга живлення | Напруга заряду акумуляторів | Споживана потужність |
|--------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| AAA | 1,2 В | 100 мА x 2 | 0,5 Вт |
| AA | | 200 мА x 2 | |
| КРОНА | 8,4 В | 35 мА | |

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- зарядний пристрій N201;
- інструкція з експлуатації.

4. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка до використання

Переконайтеся, що корпус пристрою не має механічних або інших пошкоджень. Не допускається використання пристрою одразу після різкої зміни температури. Для запобігання завданню шкоди конденсатом необхідно залишити пристрій в приміщенні на 5 годин.

| | Умови експлуатації | Умови зберігання |
|------------------|--------------------|------------------|
| Температура | 0°C – +35°C | 0°C – +40°C |
| Вологість | 35% – 95% | 45% – 85% |
| Атмосферний тиск | 70—106 мм рт.ст. | |

Розміщення акумуляторів.














Розмістіть акумулятори в зарядний пристрій відповідно до кількості відсіків, які вам необхідно зарядити (AAA / AA / 9 В). Допускається заряд одного або двох акумуляторів стандарту AAA / AA, або одного акумулятора Крона.

Підключення до мережі.

Під'єднайте зарядний пристрій до мережі живлення. Зарядний пристрій переключиться в стан заряду. Колір світлового LED індикатора на корпусі стане червоним.

Заряд акумуляторів.

Час, необхідний для повного заряду акумуляторного елемента живлення, залежить від його ємності. Його можна дізнатися з таблиці.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність (мА·год) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 600 | 1000 | 1500 | 2100 | 2500 | 2700 | 200 | 300 |
| Час заряду (год)* | 7 | 9 | 11 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 7 | 10 |

* за умови, що акумулятор перед початком заряду повністю розряджений.

Після повного заряду акумулятора LED індикатор залишиться червоним до моменту вилучення акумуляторів з пристрою. По закінченню заряду відключіть зарядний пристрій. Вилучіть акумулятори із зарядного пристрою.

5. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Допускається використання лише сумісних акумуляторів. Встановлення несумісних, несправних, неакумуляторних елементів живлення може призвести до пошкодження пристрою або майна. Існує небезпека вибуху.
- Дотримуйтеся таблиці розрахунку часу заряду акумуляторів для їх контролю та уникнення їх надмірного заряду, можливого пошкодження або виходу пристрою з ладу.
- При пошкодженні корпусу чи в разі використання пристрою не за призначенням існує імовірність ураження електричним струмом.
- Пристрій має використовуватися лише в приміщенні при запропонованих вище умов. Не використовуйте пристрій в умовах дощу чи снігу.
- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій.
- Уникайте механічних пошкоджень або падінь пристрою.
- Дітям віком від 8 років дозволяється користуватися зарядним пристроєм лише під наглядом дорослих! Поясніть дітям правила безпеки, що зарядний пристрій це не іграш-

ка і ним не можна гратися.

- Регулярно оглядайте зарядний пристрій, особливо корпус та батареї на виявлення пошкоджень. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, його не можна використовувати, доки його не буде полагоджено.

6. ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД



Виріб не потребує технічного обслуговування. Зарядний пристрій доцільно періодично очищати від пилу. При чищенні пристрій повинен бути відключений від будь-якого джерела живлення.



Допускається використання тільки сухої та м'якої тканини для очищення корпусу зарядного пристрою. Не використовуйте абразивні засоби або рідини.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виріб має зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника. Пристрій повинен зберігатися в чистому, сухому приміщенні з вентиляцією при температурі від 0°C до +40°C.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб не містить шкідливих речовин. З метою запобігання нанесення шкоди оточуючому середовищу необхідно відокремити виріб від пересічних побутових відходів та утилізувати його найбільш



безпечним способом, наприклад, здати в спеціалізовані пункти утилізації. Використані акумуляторні батареї, також, слід утилізувати окремо. Ви можете повернути використані батарейки або акумулятори в будь-якій точці збору за місцем перебування.

Компанія «Аллегро-опт» не несе відповідальність за майно пошкоджене в результаті неправильного використання та недотримання правил користування зарядним пристроєм.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації зарядного пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний пристрій можна повернути чи обміняти за виключенням таких випадків:

- Не збережено упаковку та чек організації-продавця.
- Пристрій має пошкодження, що виникли внаслідок його використання не за прямим призначенням (використовувалися несумісні елементи живлення, має ознаки короткого замикання, тощо).
- Пристрій має ознаки ремонту чи розкриття корпусу.
- Порушені умови експлуатації (зокрема механічні, теплові пошкодження, тріщини або інші ознаки механічного впливу, деформовані контактні роз'єми, тощо).
- Несправність викликана через потрапляння до пристрою сторонніх речовин або рідин.

Гарантійний талон:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Назва | |
| Артикул | |
| Дата та місце продажу | |
| Дата обміну / повернення | |
| Печатка магазину та підпис продавця | |

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел. +38(050)5675757. Вироблено для торгової марки Videx. Усі права захищені. Вироблено на виробничих потужностях Нінбо Голден Трідент Імпорт Енд Експорт Ко ЛТД, оф. 14-1, Хуаїшу Роуд 146, Дзянбей Дістрікт, Нінбо, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

www.videx.ua

Importer: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska. Made in China / Wyprodukowano w Chinach.

Producer/Producent: Allegro-opt PE, 106-ZH Heroiv Mariupolia street, Kropyvnytskyi, 25004, Ukraine.

