

Світлодіодний лінійний світильник

VIDEX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VLE-BN-36124

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний лінійний світильник призначений для освітлення офісних, виробничих приміщень, громадських установ, торгових площ. Може використовуватися практично у будь-якому інтер'єрі, не займаючи зайвого місця і доповнюючи його.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, які забезпечують якісне, рівномірне освітлення.
- Розсіювач не жовтіє у процесі експлуатації.
- При роботі світильника відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання.
- Простий у монтажі та підключенні.
- Не реагує на перепади напруги у робочому діапазоні.
- Може використовуватися як за низьких, так і за високих температур.
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності ремонту або заміни ламп і комплектуючих.

Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Світильник відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019., ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017. Не підлягає обов'язковій сертифікації. Термін придатності до початку використання необмежений.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	 P _{ON} [W]	 +6x ellipse MacAdam	 [lm] 360° use	 [lm] TOTAL			 COS φ1		
VLE-BN-36124	AC185-265V 50Hz/60Hz	36W	4000K	4500 Lm	3600 Lm		170 mA	≥0.9	1210x75x25mm 450g

11	12	13	14	15	16	17
 120°	 20 000 h	 Ra ≥ 80	 IP20	 ON/OFF 20 000	 ON 100% <1 sec.	 t°C-20 +40
18	19	20	21	22	23	
 0,5 m				 Not Dimmable		
24	25	26				

- Вхідна напруга та частота.
- Номінальна потужність у робочому режимі (P_{ON}).
- Корельована колірна температура.
- Номінальний корисний світловий потік (Φ_{use} 360°).
- Загальний світловий потік.
- Клас енергоефективності¹
- Вхідна сила струму.
- Коефіцієнт потужності (cos φ1).
- Габаритні розміри виробу
- Вага виробу
- Кут випромінення.
- Номінальний строк служби (L70B50).
- Індекс кольоропередачі.
- Клас захисту від пилу і вологи. Передбачено захист від твердих сторонніх предметів розміром понад 12 мм. Виріб не має захисту від води.
- Кількість циклів увімкнення до відмови.
- Час розгортання до 100% повного світлового потоку.
- Діапазон робочих температур.
- Мінімальна відстань від освітлюваних об'єктів.

- Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.
- Клас захисту від ураження електричним струмом I. Виріб, в якому засобом захисту від ураження електричним струмом, крім основної ізоляції, є додатковий захисний контур, з'єднаний із заземленням електромережі.
- Для використання всередині приміщень.
- Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
- Пошкоджений світлорозсіювач, екран або захисну кришку необхідно негайно замінити.
- Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу.
- Виріб відповідає технічним регламентам України.
- Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Тип розсіювача – матовий. Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – Д. Клас світлорозподілу – Р. Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінюватися лише імпортером чи його сервісною службою, чи іншим кваліфікованим персоналом.





¹ – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний лінійний світильник.
2. Набір засобів для монтажу.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Пакувальна коробка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Дотримуйтесь вимог пожежної безпеки при виборі місця для установки світильника. Не допускається його розміщення поблизу джерел тепла або вологи.



Перед встановленням знеструмити живлення. (мал.1) Спосіб кріплення – на рівні поверхні. Для установки лінійного світлодіодного світильника передбачено накладний спосіб монтажу. Для його здійснення використовуються набір засобів для монтажу, який поставляється в комплекті зі світильником. Монтажні затискачі необхідно закріпити, за допомогою саморізів, на нерухомій, рівній поверхні. (мал. 2) Після чого, за допомогою пазів у корпусі, зафіксувати на них світлодіодний світильник. (мал.4)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ

Установка і підключення світлодіодного світильника повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями. Електропроводка, яка буде забезпечувати світильник живленням, при установці повинна бути знеструмлена. Світильник має бути приєднано до мережі за допомогою гвинтового клемного блоку. Провідники, що забезпечують живлення, з'єднуються з провідниками світильника відповідно до вимог ПУЕ (провідник L – служить для підключення фази, провідник N – підключення нуля). (мал. 3)

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування. Догляд за ним допускається тільки після відключення живлення. Переконайтеся, що корпус світильника охолов. Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною. Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів чи засобів. Ніколи не розбирайте світильник.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний світильник зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення світильника можливий при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Світильник розбирався або має сліди механічних пошкоджень;
- На провідниках є сліди короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світильник;
- Світильник експлуатувався не у приміщенні.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Імпортер: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)5675757.

Щодо прийняття претензій звертатися до Імпортера.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

