

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК

TL-T5-05035, TL-T5-10065, TL-T5-20125, TL-T5-25155

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Загальний опис:

Світлодіодний лінійний світильник T5 призначений для освітлення офісних, виробничих та торговельних приміщень, громадських установ, торгових площ. Може використовуватися практично у будь-якому інтер'єрі, не займаючи зайвого місця і доповнюючи його.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, які забезпечують якісне, рівномірне освітлення.
- Розсіювач не жовтіє у процесі експлуатації.
- При роботі світильника відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання.
- Простий у монтажі та підключенні.
- Не реагує на перепади напруги у робочому діапазоні.
- Може використовуватися як за низьких, так і за високих температур.
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності ремонту або заміни ламп і комплектуючих.

Матеріал виробу: ABS пластик. Не підлягає утилізації із побутовими відходами. Джерело світла цього світильника є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 50581:2014. Термін придатності до початку використання необмежений.

1. Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвиту Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

2. Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – Д. Клас захисту від ураження електричним струмом – II. Клас світлорозподілу – Р.

Комплектність:

- Світлодіодний лінійний світильник
- З'єднувальні конектори
- Кабель живлення
- Набір засобів для монтажу
- Інструкція з експлуатації

Технічний опис:





артикул (Art.)	TL-T5-05035	TL-T5-10065	TL-T5-20125	TL-T5-25155
потужність, W(Вт) P _{on}	5	10	20	25
кольорова температура світла, K(K)	5000			
індекс кольоропередачі, Ra	Ra>80			
напруга, V(V)	AC200-240V			
частота, Hz(Гц)	50Hz/60Hz			
коефіцієнт потужності cos φ1	0.5		0.7	
світловий потік, Lm(Лм) Fuse 360°	500Лм	1000Лм	2050Лм	2600Лм
кут випромінювання (°)	140°			
сила струму, mA(мА)	45mA	87mA	124mA	155mA
клас енергоефективності:				
строк служби L70 B50	20000 годин			
клас захисту, (IP)	IP20			
робоча температура, (°C)	-20°C – +40°C			
наявність заземлення, (+/-)	-			
колір корпусу	білий			
гарантійний термін, (місяць)	12			
габаритні розміри, (мм)	270*22*35	570*22*35	1170*22*35	1470*22*35
вага, (г)	120	140	210	250
кількість вмикачів\вимикачів	20000			
довжина кабеля	1,2м			
час загорання	<0.5 сек.			
регулювання яскравості	-			

Вимоги з техніки безпеки:

- Не допускається використання світлодіодного світильника зі світлорегуляторами.
- При установці звертайте увагу на цілісність електропроводки. Не допускається з'єднання світильника до пошкодженої електропроводки.
- Використання світлодіодного світильника передбачено тільки в приміщенні, в якому повинна бути циркуляція повітря для охолодження. (IP20)


Рекомендації по монтажу

- Дотримуйтесь вимог пожежної безпеки при виборі місця для установки світильника.
- Не допускається його розміщення поблизу джерел тепла або вологи.
- Перед встановленням знеструмити живлення (мал.1).





• Для установки лінійного світлодіодного світильника передбачено накладний спосіб монтажу. Для його здійснення використовується набір засобів для монтажу, який поставляється в комплекті зі світильником. Монтажні затискачі необхідно закріпити, за допомогою саморізів, на нерухомій, рівній поверхні (мал.2) Після чого, за допомогою пазів у корпусі, зафіксувати на них світлодіодний світильник (мал. 3). Подайте напругу (мал.4).

Рекомендації з підключення



Для підключення світлодіодного світильника необхідно під'єднати конектор до роз'єму у світильнику та підключити за допомогою стандартного штекера до джерела живлення з напругою 220 В (мал.5). Кнопка УВМК/ВИМК дозволяє увімкнути або вимкнути лінійний світильник. З'єднувальні конектори дають можливість під'єднати декілька світильників одночасно (мал. 6.1 6.2).



Умови зберігання і транспортування:

Світильник повинен зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватись наступних умов: температура навколишнього середовища – від -25°C до +40°C; відносна вологість повітря – не більше 80% при температурі +25°C. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

Гарантійні зобов'язання:

- Гарантійний термін експлуатації і номінальний ресурс світильника вказані на упаковці.
- Несправний світильник можна повернути чи обміняти за виключенням таких випадків:
 - світильник пошкоджено або він має ознаки зовнішнього впливу;
 - світильник використовувався не в приміщенні;
 - на дротах присутні ознаки, що вказують на коротке замикання;
 - порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання;
 - відсутній чек торгівельної організації, що продала світильник;
 - упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світильник.

Гарантійний талон:

Назва	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну / повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник: ПП «Аллегро-опт», 25004, Україна, м. Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 106-ж. Тел.: +38(050)5675757.
 Вироблено на виробничих потужностях: Джіліп Груп Ко Л Т Д, 107 Шенглі Роуд, Дзянмьинь, Гуандун, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до виробника.
 Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

