

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ



TL-EMA68-09274
TL-EMA68-10274

Світлодіодна лампа аварійного освітлення TITANUM (ТІТАНУМ). Призначена для всіх типів побутових світильників, підходить для загального освітлення приміщень та кімнат, також виступає резервним освітленням в разі відсутності стаціонарної напруги живлення. Особливістю даної лампи є вбудований акумулятор ємністю 1250мАг, що дозволить їй працювати автономно близько 3 годин. Забезпечує рівний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи від мережі. Дозволяє заощадити до 80% електроенергії, має тривалий термін експлуатації та високий ресурс вмикань / вимикань. Не містить ртуті. Забезпечує рівний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи. Працює в двох режимах: звичайному та аварійному.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TL-EMA68-09274

TL-EMA68-10274

Режими роботи	Звичайний		Аварійний	
тип цоколю	E27			
колірна температура світла (K)	4000			
індекс кольоропередачі (Ra)	Ra>80			
коефіцієнт потужності (cos φ1)	0.5			
сила струму mA (mA)	87	-	78	-
робоча напруга V (В)	175-265	-	175-265	-
частота Hz (Гц)	50/60	-	50/60	-
потужність у робочому режимі (P _{он})	9	2	10	2
світловий потік Lm (Люмен) (Φ _{use} 360°)	830	200	900	200
кут випромінення (°)	200			
ємність акумулятора mAh (mAh)	1250			
тип акумулятора V (В)	Li-Ion 3.7V			
час роботи від акумулятора (год.)	3.5			
час заряджання акумулятора (год.)	6			
клас енергоефективності:				
номінальний термін служби (L70B50)	30000			
кількість циклів вмикання (On/Off)	20000			
час розгоряння до 60% повного світлового потоку (сек.)	< 0,5 сек.			
робоча температура (°C)	-20°C ~ +40°C			
розсіювач	матовий			
габаритні розміри (мм)	68x134		68x135	
гарантійний термін (місяців)	12			

- Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.
- Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

Звичайний режим - працює у світильнику, як звичайна лампочка, при увімкненому положенні вимикача за наявності напруги в мережі живлення. При вимкненні лампочки вимикачем відповідно світло вимикається. **Час заряджання акумулятора - 6 годин** (процес заряджання відбувається при увімкненому світлі від мережі).

Аварійний режим вмикається автоматично при відсутності живлення в мережі і лампа почне світити за умови, що вимикач знаходиться у увімкненому положенні (мал. 1). Якщо живлення в мережі відсутнє і вимикач знаходиться у положенні «вимкнено» то лампочка не повинна світити (мал. 2). Аварійний режим працює від вбудованого акумулятора. Якщо лампочка переходить в аварійний режим при вимкненні її вимикачем це свідчить про неправильне підключення вимикача до мережі.

1



Аварійний режим працює

2



Аварійний режим не працює

Матеріали виробу: поліамід, алюміній, полікарбонат, цинк.

Технічні характеристики вказані на упаковці: артикул (Art.); потужність W(Вт); тип цоколю; колірна температура світла K(K); індекс кольоропередачі (Ra); робоча напруга V(V); частота Hz(Гц); тип акумулятора (В); ємність акумулятора (mAh); світловий потік Lm(Люмен); кут випромінювання (°); сила струму mA(mA); ресурс годин (год.); кількість циклів вмикання (On/Off); габаритні розміри (мм); час розгортання до 60% повного світлового потоку (сек.); робоча температура (°C); гарантійний термін.

Технічні характеристики вказані на лампі: артикул (Art.); потужність (W); світловий потік (Lm); колірна температура світла (K); тип цоколю; кут випромінювання (°); робоча напруга (V); частота (Hz); сила струму (mA); тип акумулятора; ємність акумулятора (mAh); робоча напруга акумулятора(V); номер партії; дата виготовлення.
Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62612:2017. Відповідає технічному регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінювання, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання. Не підлягає обов'язковій сертифікації. Строк придатності до використання необмежений. Потребує спеціальної утилізації. Не утилізувати разом з побутовими відходами.

ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Встановлювати чи замінювати лампу необхідно лише при вимкненій напрузі. Лампа нагрівається під час роботи. Заміну лампи потрібно виконувати охолодженою, через 5–10 хвилин після вимкнення. Лампа ремонту не підлягає. Будь ласка, не розбирайте лампу. Це призведе до втрати гарантії.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед підключенням необхідно переконатися у відповідності мережі живлення напрузі 220-240В і частоті 50-60Гц та наявності захисного пристрою (автоматичний вимикач, запобіжник) в ланцюгу. Перед початком експлуатації лампи необхідно довести її температуру до температури приміщення, в якому вона буде використовуватись. Лампа не призначена для експлуатації з регуляторами світла.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- використовувати лампу у промислових мережах;
- використовувати лампу в закритих герметичних світильниках;
- допускати попадання на лампу вологи та атмосферних опадів;

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед підключенням необхідно переконатися у відповідності мережі живлення напрузі 220В і частоті 50/60Гц та наявності захисного пристрою (автоматичний вимикач, запобіжник) в ланцюгу. Якщо напруга в мережі є нестабільною (220В±10%), необхідно обов'язково використовувати стабілізатор напруги або реле контролю напруги.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання і транспортування лампи мають відбуватись лише в упаковці виробника за температури -25°C +40°C та відносної вологості повітря – до 80%.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Використання лампи не за призначенням, не в приміщенні або в закритому просторі, неправильне зберігання позбавляють права на гарантію. Повернення та обмін несправної лампи здійснюються тільки в оригінальній упаковці за наявності заповненого гарантійного талона та касового чека. Гарантійний термін складає 1 рік від дати продажу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування	Артикул	Дата і місце продажу	Дата обміну / повернення	Печатка магазину та підпис продавця

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кривийницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)5675757.
Вироблено на виробничих потужностях: Hangzhou Feida Electronic And Lighting Co. Ltd., No 88 Wangshan Shequ, Xinqiaojiedao, Yhhangqu, Hangzhou, China. Ханчжоу Фейда Електронік Енд Лайтінг Ко Лтд, 88 Ваншан Шеку, Сінчаожедаоб, Юхангку, Ханчжоу, Китай.
Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі.

